

CHARGEUR RAPIDE

Pour piles rechargeables AA et AAA



© UPERCY photo

PROPRIETES :

- Chargeur international **ultra-rapide** (1 heure*).
- Pour 1 à 4 accus AA/AAA NiMH.
- 4 canaux de charge indépendants.
- Microprocesseur de détection de fin de charge : arrêt de la charge dès que les accus sont pleins pour une meilleure longévité des éléments.
- Protection contre court-circuit et surcharge.
- Détection de batteries défectueuses ou non rechargeables.
- Protection contre la surchauffe des batteries.
- Protection contre l'inversion de polarité des accus.
- Écran LCD d'indication de l'état de charge par canal.
- Alimentations multiples :**
 - Secteur (220V)
 - Prises internationales Europe/Corée/Grande-Bretagne/Japon/Amérique du Nord



CARACTERISTIQUES :

- Tension d'entrée : 100V à 240V.
- Tension de charge : 1.2V 1800mA.
 - 1800mA x1AA
 - 900mA x2AA
 - 450mA x3AA
 - 450mA x4AA
 - 900mA x1AAA
 - 450mA x2AAA
 - 225mA x3AAA
 - 225mA x4AAA
- Dimensions : 114 x 68 x 28,6mm.
- Temps de charge en moyenne : 1h30 pour 2 piles AA.

RECOMMANDATIONS :

- Vérifier avant chaque usage l'état du chargeur. Ne pas utiliser en cas de détérioration ou de fonctionnement défectueux. Ne pas modifier le modèle original. Ne jamais essayer d'ouvrir le chargeur. Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage. Ne pas exposer au feu. Ne pas percer. Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément. Ne jamais assembler d'élément. Ne pas écraser. Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuit. Bien respecter les courants de décharge. Tenir hors de portée des enfants.
- * Temps de charge pour 1 accu 1800mA.

Conditionnement :
À l'unité
(Livré sans piles) (102875)



Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité dans le cas d'une mauvaise utilisation.